



Ne pas brancher le transformateur avant d'avoir fait appel à un formateur

Ne pas effectuer cette soudure avant d'avoir enfilé les fils correctement dans la boîte



Transformateur		
« - »	>	Wago GND
« + » (Fil blanc)	>	Interrupteur
Capteur barométrique BMP 280		
UIN	>	Wago « + »
GND	>	Wago « - »
SCK	>	pinSCL
SDI	>	pinSDA
ATTENTION : Si à la place de « UIN » votre capteur porte la mention « 3.3V » branchez le capteur directement sur le pin3.3V de l'Arduino		
Led Ring		
5VDC Power	>	Wago « + »
GND	>	Wago « - »
Data Input	>	pin6
Ecran OLED		
VCC	>	Wago « + »
GND	>	Wago « - »
SDA	>	pinA4
SCL	>	pinA5